

Ficha Técnica

Telemando IK2 Transmisor

El IK2 es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Estos telemandos están preparados para ayudar al operario con un diseño ergonómico que permite trabajar de una manera segura y eficiente.

Características

- Hasta 2 joysticks o 4 manetas
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable
- LCD Gráfico 128x64
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble

Beneficios

- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Ergonomía innovadora
- Asas antideslizantes
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

Aplicaciones asociadas

- Elevación industrial y automatización
- Vehículos y grúas de construcción y minería
- Vehículos industriales
- Agrícola y forestal
- Marítimo



La literatura técnica completa está en línea
en www.danfoss.com



Transmisor	IK2
Función de Stop	Cat. 3-PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	Lamina Goretex
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Joystick (2)/Paddle (4)
Mecanismos Auxiliares	Pulsador, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT11K
Autonomía	16 horas
Temperatura de Trabajo	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
Peso (batería incluida)	950 gramos
Tipo de Sujeción	Cinturón / Bandolera
Display	LCD Gráfico 128x64
Conexión Cable	SI (Conector M12)
Limitador de Alcance	SI
Receptores asociados	R06, R13, R70, MPCAN, MP08, MP20

CONFIGURADOR

Telemando TM IK2, IK3, IK4

MODELO TRANSMISSOR:



IK-2



IK-3



IK-4

Números máximos de mecanismos por modelo de console:

- ☐ **IK2:** 4 funções auxiliares, 2 MO70 Joysticks ou 2 Joysticks elétricos ou 4 MA70 Manetas analógicas ou 2 Joysticks HALL
- ☐ **IK3:** 6 funções auxiliares, 2 MO70 Joysticks ou 3 Joysticks elétricos ou 6 MA70 Manetas analógicas ou 3 Joysticks HALL
- ☐ **IK4:** 8 funções auxiliares, 3 MO70 Joysticks ou 4 Joysticks elétricos ou 8 MA70 Manetas analógicas ou 4 Joysticks HALL

MECANISMO PRINCIPAL: *

MO.70
até 2 eixos/
até 5 velocidades☐ Qtd: _____JOYSTICK ELÉTRICO
1 velocidade☐ Qtd: _____MA.70
maneta analógica
1 eixo proporcional☐ Qtd: _____JOYSTICK HALL
até 3 eixos proporcionais☐ Qtd: _____

*ESPECIFICAR NÚMERO DE EIXOS E DE VELOCIDADES

MECANISMO AUXILIAR:

SELETOR ROTATIVO
2 posições ☐ Qtd: _____
3 posições ☐ Qtd: _____SELETOR ROTATIVO
DE ATÉ:
6 posições ☐ Qtd: _____
12 posições ☐ Qtd: _____
24 posições ☐ Qtd: _____BOTÃO
PULSADOR
0-1 ☐ Qtd: _____CHAVE SELETORA
2 posições ☐ Qtd: _____
3 posições ☐ Qtd: _____CHAVE COM MOLLA
MANIPULADORA
2 posições ☐ Qtd: _____
3 posições ☐ Qtd: _____CHAVE SELETORA
EXTRAÍVEL METÁLICA
2 posições ☐ Qtd: _____
3 posições ☐ Qtd: _____

RETORNO DE INFORMAÇÃO:



DISPLAY IK-2 LCD

☐


DISPLAY IK-3/IK-4 TFT

☐


PAINEL LED IK-2/IK-3/IK-4

☐

ACIONAMENTOS LATERAIS:



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



EXEMPLO